

Версия сборки/прошивка





«MNTE» OAE

КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ

ACLAS FRONT

Инструкция кассира





Оглавление

КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ	2
ОГЛАВЛЕНИЕ	3
введение	4
2. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	5
2.1. Режим авторизации	6
2.2. ПЕРЕЗАГРУЗКА ККТ	
2.4. Описание основной клавиатуры оператора	
2.5 Описание дополнительной клавиатуры оператора	
3. ВНЕСЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	11
3.1 Ввод по купюрам и монетам	
3.2. Вод суммой	
3.3. Выплата по купюрам и монетам	
3.5. ЗАКРЫТИЕ КАССЫ НА ПЕРЕРЫВ	
3.6. Завершение работы кассы	
4. ПРОДАЖА ТОВАРОВ	17
4.1 Обычная продажа товара	
4.2.ПРОДАЖА ВЕСОВОГО ТОВАРА	
5. РАСЧЕТ С ПОКУПАТЕЛЕМ	
5.1 РАСЧЕТ С ПОКУПАТЕЛЕМ С ВВОДОМ СУММЫ	
5.2 РАСЧЕТ С ПОКУПАТЕЛЕМ БЕЗ ВВОДА СУММЫ	
5.3. Работа со скидками	
5.4. Операция с дисконтной картой:	
5.5. Операция с ручными скидками	
5.6. ПРОСМОТР ЧЕКА	
5.7. OTMEHA TOBAPA	
5.8. Изменение количества реализуемого товара	
6. BO3BPAT TOBAPA	
6.1 ВОЗВРАТ ТОВАРА ПО РЕКВИЗИТАМ	
7. ОПЕРАЦИИ С ЧЕКОМ	28
7.1. ПЕЧАТЬ ТОВАРНОГО ЧЕКА	28
7.2. ПОВТОР ЧЕКА	
7.3 Отмена чека	30
8. ПОИСК ТОВАРА	31
8.1. ПОИСК ТОВАРА ПО НАИМЕНОВАНИЮ	32
8.2. ПОИСК ТОВАРА ПО ЦЕНЕ	33
8.3. ПОИСК ТОВАРА ПО ШТРИХ-КОДУ	
8.4. Поиск товара по коду	35
9. ОПЛАТА	36
9.1 Наличный расчет	
9.2 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ	37
10. ОТЧЕТЫ	38
10.1. Х-отчет	38
10.2. Z-OTYET	



Введение

В настоящей инструкции представлена информация, необходимая для правильной эксплуатации сенсорного контрольно-кассового терминала **ACLAS FRONT** (версия 0.1.3.526)

Перед вводом контрольно-кассового терминала в эксплуатацию, необходимо ознакомиться с документом «Сенсорный контрольно-кассовый терминал ACLAS FRONT. К работе за контрольно-кассовым терминалом допускаются лица, изучившие «Типовые правила эксплуатации контрольно-кассового терминала при осуществлении денежных расчетов с населением» и освоившие «Руководство оператора контрольно-кассового терминала».

Паспорт контрольно-кассового терминала, отчетные документы (в т.ч. ленты кассовых отчетов) хранятся у директора (заведующего) предприятия, его заместителя или главного бухгалтера, и предъявляются по требованию налоговых органов.

Возможности программы:

- Широкий спектр подключаемого оборудования
- Авторизация по штрих-коду, паролю, магнитной карте, iButton
- Разрешение/блокировка операций в зависимости от уровня прав пользователя
- Продажа товара/услуги как через внутренний код, штрих-код, артикул
- Работа с дисконтными картами, скидками
- Поддержка безналичного расчета



2. Первое включение

Сенсорный, контрольно-кассовый POS-терминал ACLAS FRONT представляет собой специализированный компьютер с сенсорным экраном, ориентированный на работу в сфере торговли.

Для запуска терминала, необходимо нажать и удерживать кнопку включения питания ——, расположенную на передней панели, в течение 5 секунд. Зеленый индикатор над надписью «**Power**» будет свидетельствовать об успешном запуске терминала.

Вы можете наблюдать процесс загрузки системы и дополнительную информацию, связанную с работой терминала. (Рис 2)

Внимание! Если загрузка терминала выполняется с ошибками, вы увидите информационное сообщение выделенное красным цветом. Для их устранения обратитесь к вашему техническому специалисту.



(рис 2)




2.1. Режим авторизации (рис 2.1.1)

После загрузки программы вы попадаете в меню авторизации. Для начала работы вам необходимо авторизоваться в программе. Вы можете использовать пароль, магнитную карту, iButton (настройка и конфигурация осуществляется вашим техническим специалистом).

- 1. Введите пароль кассира в прямоугольном белом поле ввода или считайте штрих-код с вашего бейджа, или проведите магнитной картой.
- 2. После ввода нажмите клавишу «Ввод»
- 3. В случае успешного ввода пароля, запустится режим продаж. **(рис 2.1.2)** Из терминала должен выйти текст с надписью: "Смена открыта" **(рис 2.1.4)**
- 4. В случае неверного ввода пароля, вы увидите сообщение «Ошибка авторизации». (рис 2.1.3)
- 5. Нажмите клавишу «Стереть» для возврата в предыдущее меню и введите пароль заново.







(рис 2.1.1)

(рис 2.1.2)

(рис 2.1.3)

Смена открыта

Кассир 1 Кассир 17-10-14 15-24

(рис 2.1.4)




2.2. Перезагрузка ККТ (рис 2.2.1)

Перезагрузка нужна в случаи сбоев, медленной работы терминала и других ошибках. Перезагрузка

терминала осуществляется путем нажатия "Перезапуск" и выбором пункта

Внимание! При аварийном выключении терминала, в случаи

зависания аппарата, нужно зажать кнопку питания выключения.




(рис 2.2.1)

QETIM

2.3. Интерфейс в режиме продаж(рис 2.3.1)

Данные которые будут отображаться в режиме продаж

Интерфейс в режиме продаж имеет следующие элементы:





2.4. Описание основной клавиатуры оператора (рис 2.4.1)

На основной клавиатуре расположены наиболее часто используемые оператором функции в режиме продаж.

ОТМ. ЧЕК	вн	вп	ДЯ	?	тов. чек	поиск	РЕЖ
1	*	7	8	9	С	KPE	дит
	*	4	5	6	ВЗ	ЦЕНА	КАССИР ЗАКРЫТЬ
	T O B A P	1	2	3	кол	ИТ	OΓ
доп	A P	0	00		АН	VIII	OI.

(рис 2.4.1)



- Клавиша отмены чека



- Клавиша протяжки кассового чека. Для протяжки чека клавишу необходимо нажимать несколько раз подряд



- Клавиша вверх



- Клавиша вниз



- Клавиша перехода на доп. клавиатуру



- Внесение де денежных средств



- Клавиша умножения - ввода количества

T O B A P

- Клавиша ввода кода или штрих-кода товара

вп

- Выплата, используется для изъятия денежных средств

ДЯ

- Клавиша открытия денежного ящика



ЗАКРЫТЬ

- Клавиша закрытия кассы




Примечание! Количество кнопок и функций можно менять по желанию (обратитесь к сервисному инженеру или к администратору магазина)



2.5 Описание дополнительной клавиатуры оператора (рис 2.5.1)

Ф01	Ф02	Ф03	Ф04	Ф05	Ф06	Ф07	Ф08
Ф09	Ф10	Ф11	Ф12	Ф13	Ф14	Ф15	Ф16
		КАС	СИР РЫВ	повт	г.чек	(_
опл	АТАЗ	ОПЛАТА4		ПРОС ЧЕ	MOTP KA		
осн							



- Клавиша включения основной клавиатуры

Примечание! Количество кнопок и функций можно менять по желанию (обратитесь к сервисному инженеру или к администратору магазина)





3. Внесение и выплата денежных средств

3.1 Ввод по купюрам и монетам:

Для внесения денежных средств, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1. В режиме продаж нажать клавишу «РЕЖ»
- 2. Выбрать пункт меню **«Внесение»** (рис 3.1.1)
- 3. Нажать клавишу **«Выбор»**
- 4. Введите пароль и нажмите «ИТОГ» (рис 3.1.2)
- **5.** Внести количество купюр одного номинала (например: 10шт.) и Нажать клавишу « ** »
- 6. Внести номинал одной купюры (например: 100руб.) (рис 3.1.3)
- 7. Нажать клавишу «ИТОГ». Должен выйти чек (рис 3.1.4)
- 8. Нажать кнопку « , для возврата в режим продаж







(рис 3.1.1)

Примечание! При выполнении операции может запрашивать пароль, если кассиру не разрешено проделывать данную операцию. (Обратитесь к старшему кассиру или администратору)

(рис 3.1.2)

ул. Большая



(рис 3.1.3)



(рис 3.1.4)





3.2. Вод суммой:

Для внесения денежных средств, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1. Нажать клавишу «РЕЖ» на дисплее
- 2. Выбрать пункт меню **«Внесения»** (рис 3.2.1)
- 3. Нажать клавишу «Выбор»
- 4. Введите пароль и нажмите «ИТОГ»
- 5. Внести сумму внесения
- 6. Нажать клавишу «ИТОГ» Должен выйти чек (рис 3.2.2, 3.2.3)
- Нажать кнопку « У э » для возврата в режим продаж 7.

Для выхода из меню «Внесение» нажать клавишу «ИТОГ». При необходимости можно совмещать в одной операции ввод размена по купюрам и суммой!







(рис 3.2.1)

(рис 3.2.3)

(рис 3.2.2)

Примечание! При выполнении операции может запрашивать пароль, если кассиру не разрешено проделывать данную операцию. (Обратитесь к старшему кассиру или администратору)

ул. Большая Разночинная дом N28 ' MNTE' SAO =1000.00 внесение 17-10-14 15:56:24 дооооо116 KKM 00 Кассир N1 Кассир Спасибо за покупку ул. Большая Разночинная дом N28 'HNTE' SAO **ВНЕСЕНИЕ** 1....=1000.00 1000.00 итого 17-10-14 15:56:25 дооооо117 KKM 00 Kaccup N1 Кассир Спасибо за покупку


(рис 3.2.3)



3.3. Выплата по купюрам и монетам

Для выплаты денежных средств, необходимо выполнить последовательность действий:

- 1. Нажать клавишу «РЕЖ»
- 2. Выбрать меню **«Выплата»** (рис **3.3.1**)
- 3. Нажать клавишу «Выбор»
- 4. Внести количество купюр одного номинала (например: 10шт.)
- 5. Нажать клавишу « 🗡 »
- 6. Внести номинал одной купюры (например: 100руб.)
- 7. В случае ошибки ввода нажать « » для сброса значения
- 8. Нажать клавишу **«ИТОГ»** Должен выйти чек **(рис 3.3.2) (рис 3.3.3)**
- 9. Нажать кнопку « э » для возврата в режим продаж




Примечание! При выполнении операции может запрашивать пароль, если кассиру не разрешено проделывать данную операцию. (Обратитесь к старшему кассиру или администратору)



3.4. Выплата суммой

Для выплаты денежных средств, выполнить последовательность действий:

- 1. Нажать клавишу «РЕЖ»
- 2. Выбрать пункт меню «Выплата»
- 3. Нажать клавишу «Выбор» (рис3.4.1)
- 4. Внести сумму
- 5. В случае ошибки ввода нажать « » для сброса значения
- 6. Нажать клавишу **«ИТОГ»** Должен выйти чек **(рис 3.4.2, 3.4.3)**



При необходимости можно совмещать в одной операции выплату по купюрам и суммой.

Примечание! При выполнении операции может запрашивать пароль, если кассиру не разрешено проделывать данную операцию. (Обратитесь к старшему кассиру или администратору)



3.5. Закрытие кассы на перерыв


Закрыть кассу на перерыв можно двумя способами:

Способ 1:

- 1. В режиме продаж нажать клавишу «Реж»
- 2. Нажать клавишу «Кассир перерыв»
- 3. Нажать клавишу «Выбор» (рис 3.5.1)

Способ 2:

- 1. В режиме продаж нажать клавишу **«ДОП»**
- 2. Нажать клавишу «Кассир: перерыв» (рис 3.5.2)
- 3. На дисплее отобразится информация о том, что касса закрыта на перерыв (рис 3.5.3)




(рис 3.5.1)

Внимание! Для открытия кассы с перерыва, необходимо пройти повторный процесс авторизации (см. пункт 2.1)



(рис 3.5.2)



(рис 3.5.3)



3.6. Завершение работы кассы

Завершить работу с кассой можно двумя способами:

Способ 1:


1. В режиме продаж нажать клавишу «Кассир закрыть» (рис 3.6.1)

Способ 2:

- 1. В режиме продаж нажать клавишу «РЕЖ»
- 2. Выбрать пункт меню «Кассир: закрыть» (рис 3.6.2)







(рис 3.6.2)

Для окончательного выключения кассового POS –терминала, необходимо нажать клавишу $\mathbf{\hat{Q}}$, затем нажать клавишу **«ВЫКЛЮЧЕНИЕ» (рис 3.6.3)**



(рис 3.6.3)



4. Продажа товаров

4.1 Обычная продажа товара:

Для реализации товара, кассовый терминал должен находиться в режиме продаж. После чего поднести товар к сканеру и считать штрих-код. При необходимости повторить действие.

Примечание 1:

В случае невозможности считать штрих-код с товара, ввести его штрих — код/код вручную с помощью клавиатуры и нажать клавишу **«ТОВАР» (рис 4.1.1, 4.1.2)**

Примечание 2:

В случае возникновения сообщения **«Товар не найден»**, нажать клавишу « **С** » **(Рис 4.1.3**







(рис 4.1.1)

(рис 4.1.2)

(рис 4.1.3)

3A0	'MNTE'
~	~

Товарный	чек
1.0000120 Чай Ахма	д Цейлонский
	=54.90
ПОТ	=54.90
НАЛИЧНЫЕ	=54.90
получено	=100.00
СДАЧА	=45.10
итого по чеку: пят	ьдесят четыре
руб. 90 коп.	
17-10-14 15:28:41	д00000112
	ккм 00
Kaccup N1	Кассир


(рис 4.1.4)



Важно!

В случае реализации нескольких единиц однотипного товара (товары с одинаковым штрих-кодом, например, 3 пачки одинакового кекса), кассир может поднести каждую позицию к сканеру считывания штрих-кода и считать товары. Либо кассир может поднести одну позицию к сканеру считывания штрих-кода и считать товар, последующие позиции этого товара вводятся путем нажатия клавиши «TOBAP» (каждое нажатие клавиши добавляет одну позицию данного товара). (Ошибка! Источник ссылки не найден. 4.1.5, 4.1.6)





(рис 4.1.5)

(рис 4.1.6)


Если количество единиц одинакового товара много (5, 10, 20 штук), для быстрого ввода нужного количества, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Ввести количество товара (например: «5»)
- 2. Нажать клавишу « 🔭 »

Поднести товар к сканеру считывания штрих-кода и считать штрих-код. (рис 4.1.7, 4.1.8)

Примечание:

В случае невозможности считать штрих-код необходимо товара, ввести код товара вручную помощью клавиатуры нажать клавишу «TOBAP».



(рис 4.1.7)

(рис 4.1.8)



4.2. Продажа весового товара

Реализацию весового товара можно производить несколькими способами — вручную, и с помощью прикассовых весов.

Способ 1: (ввод веса вручную)

- 1. Ввести вес товара на клавиатуре (Например: 0,750 гр.).
- 2. Нажать клавишу « * » **(4.2.1)**
- 3. Поднести товар к сканеру считывания штрих-кода и считать штрих-код. (4.2.2)

Способ 2: (ввод веса с прикассовых весов, подключенных к терминалу)

- 1. Положить товар на весы.
- 2. Нажать клавишу « 🗶 »
- 3. Поднести товар к сканеру считывания штрих-кода и считать штрих-код.

Пример чека (рис 4.2.3)





ул. Большая Разночинная дом N28 SAO 'MNTE' Товарный чек 1.0000025 мясо фермерское 0.75*250.00.....=187.50 ИТОГ =187.50НАЛИЧНЫЕ =187.50 получено =200.00 СДАЧА =12.50 итого по чеку: сто восемьдесят **СЕМЬ** руб. 50 коп. 17-10-14 15:38:29 Д00000113 KKM 00 Кассир N1 Кассир подпись м.п. Спасибо за покупку

(рис 4.2.1)

(рис 4.2.2)

(рис 4.2.3)

Примечание:

В случае невозможности считать штрих-код товара, необходимо ввести код товара вручную с помощью клавиатуры и нажать клавишу **«ТОВАР».**



5. Расчет с покупателем

Завершение покупки с покупателем может производиться как с вводом суммы так и без неё. (для настройки режима смотри "Настройки ККТ")

5.1 Расчет с покупателем с вводом суммы


Для совершения операции, с использованием промежуточной суммы (если данная функция запрограммирована), необходимо выполнить следующие действия:

- 1. При расчете с покупателем, нажать клавишу **«ИТОГ»**
- 2. Ввести сумму, полученную от покупателя и повторно нажать клавишу «ИТОГ» (рис 5.1.1, 5.1.2)

Пример чека (рис 5.1.3)



(рис 5.1.1)



(рис 5.1.2)





5.2 Расчет с покупателем без ввода суммы

Для совершения операции, без использования промежуточного итога (если данная функция запрограммирована), необходимо выполнить следующие действия:

1. При расчете с покупателем, нажать клавишу **«ИТОГ».(рис 5.2.1 ,5.2.2)**

Пример чека (рис 5.2.3)







(рис 5.2.2)





5.3. Работа со скидками:

Операцию скидки можно осуществлять как с помощью дисконтной карты, так и с указанием процента вручную.


Внимание! Настройку дисконтных карт и условий скидки читай в разделе "Скидки "

5.4. Операция с дисконтной картой:

Для проведения операции "скидки" с использованием дисконтной карты, необходимо выполнить последовательность действий:

- 1. Считать товары с помощью сканера штрих-кода.
- 2. Считать информацию с дисконтной карты.
- 3. Нажать клавишу «ИТОГ» Должен выйти чек (рис 5.4.1, рис 5.4.2)

<u>Примечание!</u> Если реализуемые товары имеют скидку, то после считывания карты на экране автоматически отобразится информация со скидкой. Если скидка на товар не распространяется, то после считывания дисконтной карты скидка не отобразится (рис 5.4.3)







(рис 5.4.1)

(рис 5.4.2)

(рис 5.4.3)



5.5. Операция с ручными скидками:

Внимание! Скидка активируется в разделе "настройки скидок/ЭТИМ-Кассир" в пункте "опции"

Операция ручных скидок делится на два подвида: "Ручной процент" и "Ручная сумма вычета" Для проведения операции "скидки" с использованием ручных скидок, необходимо выполнить последовательность действий:

- 1. Считать товары с помощью сканера штрих-кода.
- 2. Задать процент и установить подвид ручной скидки. (рис 5.5.1)
- 3. Нажать клавишу «ИТОГ». Должен выйти чек

При "ручной сумме вычета" (рис 5.5.2, 5.5.3) При "ручной скидке" (рис 5.5.4 ,5.5.5)







ул. Большая Разночинная дом N28 'MNTE' OAE Товарный чек 1.0015081 Студень Сибирский ДО .128.10-42.81=85.29 2.0021096 Макфа Мак.иэд. Макфи21.50-7.19=14.31 подитог =149.60 СКИЛКА =50.00 =99.60 NTOL HAUNNHE =99.60 получено =100.00 итого по чеку: девяносто девять руб. 60 коп. 22-10-14 15:42:45 дооооо133 ккм оо Кассир N1 Кассир подпись м.п. Спасибо за покупку



(рис 5.5.2) (рис 5.5.5)

<u>Важно!</u> Что бы задать скидку группе товаров нужно после выбора всех товаров нажат « » , а потом выбирать скидку

<u>Примечание!</u> При выполнении операции может запрашивать пароль, если кассиру не разрешено проделывать данную операцию. (Обратитесь к старшему кассиру или администратору)



5.6. Просмотр чека

Данный режим работает только при открытом чеке. Чтобы просмотреть содержимое чека, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Нажать клавишу **« ДОП »** для активизации дополнительной клавиатуры.
- 2. Нажать клавишу « Просмотр чека ».

На экране отобразится содержимое чека. С помощью кнопок прокрутки, расположенных внизу экрана, оператор может просмотреть всё содержимое чека. Для возврата в режим продаж, необходимо нажать клавишу «**OCH».** (рис 5.6.1)




(рис 5.6.1)



5.7. Отмена товара

Для отмены реализованного товара (или скидки), необходимо выбрать нужную позицию и нажать клавишу **«АН»**. На экране отобразится **«СТОРНО»**. Для подтверждения отмены, необходимо повторно нажать клавишу **«АН»**. **(рис 5.7.1, 5.7.2)**

Далее можно продолжить работу с чеком.



(рис 5.7.1) (рис 5.7.2)

Примечание! При выполнении операции может запрашивать пароль, если кассиру не разрешено проделывать данную операцию. (Обратитесь к старшему кассиру или администратору)



5.8. Изменение количества реализуемого товара

Для изменения количества реализуемого товара, необходимо:

- 1. Выбрать нужную позицию товара в списке
- 2. Нажать на клавиатуре нужное количество товара (например «7»)
- 3. Нажать клавишу «КОЛ»

В результате на экране отобразится информация о количестве проданного товара. Далее можно продолжить работу с чеком или выйти из него, нажав клавишу « ». (рис 5.8.1, 5.8.2)





(рис 5.8.1) (рис 5.8.2)



6. Возврат товара

Возврат товара осуществляется только при закрытом чеке либо по его реквизитам, либо из конкретного чека.

6.1 Возврат товара по реквизитам

Для возврата товара по реквизитам необходимо выполнить следующие действия:

- 1. При закрытом чеке нажать клавишу **«ВЗ»** (Возврат)
- 2. Ввести реквизиты возвращаемого товара (рис 6.1.1)
- 3. Нажать клавиши **«ИТОГ»** или клавишу **«КРЕДИТ»** при безналичном возврате. **(рис 6.1.2, 6.1.3) Должен выйти чек !**





ул. Большая Разночинная дом N28 'MNTE' OAE Товарный чек 1.0021933 Кекс Сметанный ореше=185.80 =185.80NTOL КРЕДИТ =185.80 итого по чеку: сто восемьдесят пять руб. 80 коп. 17-10-14 18:08:22 лооооо125 **KKM 00** Кассир Кассир N1 подпись м.п. Спасибо за покупку ул. Большая Разночинная дом N28 'MNTE' OAE возврат 1.0021933 Кекс Сметанный ореше 1.000*185.80.....=185.80 =185.80кредит =185.80 итого возвращено по чеку: сто восемьдесят пять руб. 80 коп. 17-10-14 18:08:39 пооооо126 KKM OO Кассир Кассир N1 Спасибо за покупку

(рис 6.1.3)

Примечание! При выполнении операции может запрашивать пароль, если кассиру не разрешено проделывать данную операцию. (Обратитесь к старшему кассиру или администратору)



7. Операции с чеком

7.1. Печать товарного чека

Печать товарного чека осуществляется только после закрытия чека. Для печати последнего товарного чека, необходимо:

1. Нажать клавишу «ТОВ.ЧЕК»

Для печати произвольного товарного чека, необходимо перед нажатием клавиши **«ТОВ.ЧЕК»** ввести номер чека. **(рис 7.1.1, 7.1.2)**

17-10-201	4						<u>-</u> 10	15 06
	н	аимено	вание			кол	-во с	умма
	Пиво Балтика-3 св.ба						2.000	
	айс Чай		Й				.000	118.00
	te Гель	д/брит				1	.000	184.60
5								
6								
7								
8								
9								
10								
			_			-	-	
		итог	0				3	388.00
- 6		полу	ЧЕНО					400
OTM.	DII	ВΠ	na	2	TO	B.		DEVI
ЧЕК	ВН	ВП	ДЯ	?	46	K	поиск	РЕЖ
								_
1		7	8	9			KPF	ДИТ
	*							~
A	~	4	_	_		,		КАССИР
/ 1		4	5	6	В	3	ЦЕНА	ЗАКРЫТЬ
				_	-	_		
	т	1	2	3	KC	п		
	0	1		٦	1100	,,,	147	.05
	B						ИΙ	ОГ
ДОП	P	0	00		A	Н		
Продажа			Смо	:на:26			Kac	:ир:Кассир

(рис 7.1.1,)

ул. Больша	я Разночи дом N28	
ЗА	יפי סו	
	Товарный	
		гика-3 св.ба
		=85.40
2.0018247	Гринайс ч	ай зеленый
		=118.00
		Гель д/брит
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	_. .	=184.60
NTOL	-	=388.00
НАЛИЧНЫЕ		=388.00
получено		=400.00
СДАЧА		=12.00
итого по ч	ЕКУ: ТРИС	CTA
восемьдеся	ит восемь	руб. 00 коп
17-10-14 1	15:04:31	дооооо10
		KKM O
Kaccup N1		Касси
подпись		3
	М.П. асибо за г ая Разночи	5
Спа ул. Больша	асибо за г яя Разночи дом N28	инная В
Спа ул. Больша	асибо ва г ая Равночи	инная В
Спа ул. Больша ЗА Товарный	асибо за г яя Разночи дом N26 10 'Э'	инная В ТИМ [†] эку 00000106
ул. Больша ЗА Товарный 1.0000016	дом N28 дом N28 () () () () () () () () () ()	инная В ТИМ ' вку 00000106 гика-3 св.ба
ул. Больша Ул. Товарный 1.000016 2.000*42.	асибо за г яя Разночи дом N26 10 'Э' 1 чек к че Пиво Бали	инная TVM вку 00000106 гика-3 св.ба
ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.0000016 2.000*42. 2.0018247	асибо за г дом N26 О 'Э' и чек к че Пиво Бали .70	инная TVM
ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59.	дом N26 О 'Э' чек к че Пиво Баля Тринайс ч	тим ' тим ' вку 00000106 гика-3 св.ба =85.46 ай зеленый=118.06
ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59.	асибо за г дом N26 О 'Э' чек к че Пиво Балт .70 Гринайс ч	инная ТИМ рку 00000106 гика-3 св.ба =85.40 Най зеленый =118.00 Гель д/брит
ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59.	асибо за г ая Разночи дом N26 1 чек к че Пиво Балт 70 Гринайс Ч	тим том том том том том том том том том то
ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59.	асибо за г ая Разночи дом N26 1 чек к че Пиво Балт 70 Гринайс Ч	инная ТИМ еку 00000106 гика-3 св.ба =85.40 Най зеленый =118.00 Гель д/брит =184.60
ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.0000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59. 3.0012563	асибо за г ая Разночи дом N26 1 чек к че Пиво Балт 70 Гринайс Ч	инная ТИМ рку 00000106 гика-3 св.ба =85.40 Най зеленый =118.00 Гель д/брит =184.60
ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.0000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59. 3.0012563	дом N26 Дом N26 Чек к че Пиво Балт Тринайс Ч	инная ТИМ рку 00000106 гика-3 св.ба =85.40 Най зеленый =118.00 Гель д/брит =184.60 итого 388.00
Ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.0000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59. 3.0012563	дом N26 Дом N26 Чек к че Пиво Балт Тринайс Ч	инная ТИМ рку 00000106 гика-3 св.ба =85.40 Най зеленый =118.00 Гель д/брит =184.60
Ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.0000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59. 3.0012563 Получено Триста восооно коп.	дом N26 Дом N26 Чек к че Пиво Балт Тринайс Ч	ТИМ * В У ОООООТОВ В ООО В О
Ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59. 3.0012563	дом N26 Дом N26 Чек к че Пиво Балт Тринайс Ч	ТИМ * В У ОООООТОВ В ООО В О
Ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.0000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59. 3.0012563 Получено Триста восооно коп.	дом N28 До	ТИМ * В У ОООООТОВ В ООО В О
Ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59. 3.0012563	дом N28 дом N28 10 'Э' 1 чек к че Пиво Балт 170 Гринайс ч 00 Gillette СЕМЬДЕСЯТ	ТИМ * Бку 00000106 гика-3 св.ба =85.40 Най зеленый =118.00 Гель д/брит =184.60 388.00 ВОСЕМЬ руб.
Ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59. 3.0012563	дом N28 дом N28 10 'Э' 1 чек к че Пиво Балт 170 Гринайс ч 00 Gillette СЕМЬДЕСЯТ	ТИМ * Бку 00000106 гика-3 св.ба =85.40 Най зеленый =118.00 Гель д/брит =184.60 З88.00 ВОСЕМЬ руб. Кассир
Ул. Больша Ул. Больша Товарный 1.000016 2.000*42. 2.0018247 2.000*59. 3.0012563	дом N28 дом N28 10 'Э' 1 чек к че Пиво Балт 170 Гринайс ч 00 Gillette СЕМЬДЕСЯТ	инная ТИМ рку 00000106 гика-3 св.ба =85.40 Най зеленый =118.00 Гель д/брит =184.60 итого 388.00

(рис 7.1.2)




7.2. Повтор чека

Повторная печать последнего чека осуществляется только после закрытия чека. Для повторной печати последнего, необходимо:

- 1. Нажать клавишу « ДОП »
- 2. Нажать клавишу « ПОВТ.ЧЕК » (рис 7.2.1, 7.2.2)





(рис 7.2.1)

(рис 7.2.2)

Для повторной печати произвольного чека, необходимо перед нажатием клавиши **« ПОВТ.ЧЕК »** ввести номер чека. **(рис 7.2.3, 7.2.4)**



(рис 7.2.3)




(рис 7.2.4)



7.3 Отмена чека

Операцию отмены чека можно осуществлять в любой момент, до нажатия клавиши «ИТОГ». Для отмены чека, необходимо:

1. Нажать клавишу «ОТМ. ЧЕКА» (отмена чека). (рис 7.3.1, 7.3.2)



(рис 7.3.1) (РИС 7.3.2)

Примечание! При выполнении операции может запрашивать пароль, если кассиру не разрешено проделывать данную операцию. (Обратитесь к старшему кассиру или администратору)(рис 7.3.3)



(рис 7.3.3)




8. Поиск товара

Для поиска необходимого товара, следует выполнить последовательность действий:

• Нажать на основной клавиатуре клавишу «Поиск товара» (рис 8)

Откроется окно с перечнем товаров. Поиск товара можно осуществлять по штрих-коду, коду товара и наименованию и тд. Для этого выберите соответствующее поле в перечне товаров. (Рис 8.1).





(рис 8) (рис 8.1)





8.1. Поиск товара по наименованию

Для поиска товара по наименованию, пользователю необходимо активизировать поле **«Название»** щелкнув по нему. Если поле не помещается на экране − необходимо **«подвинуть»** экран вправо, используя горизонтальную полосу прокрутки **▼**.

В поле ввода необходимо ввести наименование искомого товара (например **«Кекс сметанный»**) и нажать клавишу **«Поиск»** на клавиатуре.

Если товар присутствует в базе, Система выведет результат на экран. (Рисунок 8.1.1). Для добавления товара в чек, необходимо нажать клавишу «Выбор». Если товар отсутствует в базе — на экране появится сообщение «Нет такого товара» (рис 8.1.2). Для возврата в предыдущее меню, нажать клавишу «Назад» или клавишу « Основной ».





(рис 8.1.1) (рис 8.1.2)



8.2. Поиск товара по цене

Для поиска товара по наименованию, пользователю необходимо активизировать поле **«Название»** щелкнув по нему. Если поле не помещается на экране − необходимо **«подвинуть»** экран вправо, используя горизонтальную полосу прокрутки **▼**.

Для поиска товара по цене, пользователю необходимо активизировать поле «**Цена**» щелкнув по нему.

В поле ввода необходимо ввести цену искомого товара (например **«60»**) и нажать клавишу **«Поиск»** на клавиатуре. Если товар присутствует в базе, Система выведет результат на экран. **(рис 8.2.1)**

Для добавления товара в чек, необходимо нажать клавишу **«Выбор»**. Если товар отсутствует в базе — на экране появится сообщение **«Нет такого товара» (рис 8.2.2)**. Для возврата в предыдущее меню, нажать клавишу **«Назад»** или клавишу **« Основной »**.





(рис 8.2.1)

(рис 8.2.2)



8.3. Поиск товара по штрих-коду


Для поиска товара по наименованию, пользователю необходимо активизировать поле **«Название»** щелкнув по нему. Если поле не помещается на экране − необходимо **«подвинуть»** экран вправо, используя горизонтальную полосу прокрутки **▼**.

Для поиска товара по штрих-коду, пользователю необходимо активизировать поле **«Штрих-код»** щелкнув по нему.

В поле ввода необходимо ввести штрих-код искомого товара (например «46091246») и нажать клавишу **«Поиск»** на клавиатуре. **(рис 8.3.1 . 8.3.2)**

Если товар присутствует в базе, Система выведет результат на экран. Для добавления товара в чек, необходимо нажать клавишу **«Выбор»**. Если товар отсутствует в базе – на экране появится сообщение **«Нет такого товара»**. Для возврата в предыдущее меню, нажать клавишу **«Назад»** или клавишу **« Основной »**.





(рис 8.3.1) (рис 8.3.2)

100% 11:47

97199

 $\overline{\mathbf{x}}$

Поиск

цена ск

86.10 1

354.50 1

111.10 1

62.00 1

89.60

82.10

Назад

3

Э

8

ш

Л

Ь Б Ю

ш

Д




8.4. Поиск товара по коду

Для поиска товара по наименованию, пользователю необходимо активизировать поле «Название» щелкнув по нему. Если поле не помещается на экране – необходимо «подвинуть» экран вправо, используя горизонтальную полосу прокрутки .

Для поиска товара по его коду, пользователю необходимо активизировать поле «Код» щелкнув по нему. В поле ввода необходимо ввести код искомого товара (например «9719») и нажать клавишу «Поиск» на клавиатуре. (рис 8.4.1 . 8.4.2)

Если товар присутствует в базе, Система выведет результат на экран. Для добавления товара в чек, необходимо нажать клавишу «Выбор». Если товар отсутствует в базе – на экране появится сообщение «Нет такого товара». Для возврата в предыдущее меню, нажать клавишу «Назад» или клавишу «Основной».



(рис 8.4.1) (рис 8.4.2)



9. Оплата

(Функционал в процессе разработки)

В POS-терминале предусмотрены четыре вида оплаты:

- 1. «Наличные» оплата наличными, данный вид оплаты оформляется клавиши «ИТОГ»
- 2. «Кредитная карта» безналичная оплата, оформляется нажатием клавиши «КРЕДИТ»
- 3. «Безналичный тип1» безналичная оплата, оформляется нажатием клавиши «ОПЛАТАЗ»
- 4. **«Безналичный тип2»** безналичная оплата, оформляется нажатием клавиши **«ОПЛАТА4»**

9.1 Наличный расчет

Для оформления наличного расчета, необходимо:

- 1. Выбрать нужный товар
- 2. Нажать клавишу "ИТОГ" (рис 9.1.1) Пример чека (рис 9.1.2)

22-10-201	4					10	0% 17/1
	наименование					-во с	умма
	Чай Ахмад Цейлонский					1.000	54.90
		Gus ca.				1.000	51.90
	Хай Ск	ай 0.5л і	н			1.000	24.90
5							
6							
7							
8							
9							
10							
		итог				1	31.70
0.0	•	полу	ЧЕНО	L	,		_
ОТМ. ЧЕК	ВН	вп	ДЯ	?	ТОВ. ЧЕК	поиск	РЕЖ
1	*	7	8	9	С	KPE	дит
		4	5	6	ВЗ	ЦЕНА	КАССИ ЗАКРЫП
	T O	1	2	3	кол	ИТ	ОГ
M	P					VII	Ol
доп	B A P	0	00		АН		

ЗAO	' MNTE'
Товар	ный чек
1.0000120 Чай А	хмад Цейлонский
	=54.90
2.0000054 Пиво	Zatecky Gus cm.
	=51.90
	Хай Скай О.5л н
	=24.90
ИТОГ	=131.70
наличные	=131.70
получено	=140.00
СДАЧА	=8.30
руб. 70 коп.	сто тридцать один
22-10-14 16:22:	06 д00000136
	KKM 00
Кассир N1 Подпись	Кассир
-	.п.
Спасибо	за покупку

(рис 9.1.1)

(рис 9.1.2)



9.2 Безналичный расчет

Для оформления безналичного расчета, необходимо:

- 1. Выбрать нужный товар
- 2. Нажать клавишу "Кредит" или «ОПЛАТАЗ», «ОПЛАТА4» (рис 9.2.3)

Пример чека (рис 9.2.4)



(рис 9.2.3)

ул. Большая Разночинная дом N28

'MNTE' OAE

4.14	
Товар	ный чек
1.0000015 Пиво	Балтика-3 св.ба
	=82.10
2.0000057 Пиво	Eve-грейпфрут с
	=64.40
ИТОГ	=146.50
КРЕДИТ	=146.50
итого по чеку:	сто сорок шесть
руб. 50 коп.	
17-10-14 16:01:	46 дооооо122
	ккм 00
Кассир N1	Кассир
подпись	
M	.π.
Спасибо	за покупку

(рис 9.2.4)



10. Отчеты


10.1. Х-отчет

X-отчет - это отчет без гашения, который предназначен для контроля работы кассира и показывает сколько операций и какие суммы были проведены в течении смены (рабочего дня). Чтобы сформировать X-отчет, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Нажать клавишу «РЕЖ» на дисплее
- 2. Выбрать пункт меню «X-отчет»
- 3. Нажать клавишу **«Выбор»** (рис 10.1.1)
- 4. Должен выйти чек (10.1.3)

<u>Примечание!</u> Если в настройках терминала запрограммировано формирование **X-отчета** администратором, то только администратор может выполнить данное действие. (рис 10.1.2)





д	OM N28					
SAO	'et	' MN				
Х-отчёт						
СМЕНА	a description of the description	26				
продаж	3	=926.10				
НАЛИЧНЫЕ	~UVJ-	=499.10				
кредит		=427.00				
ОПЛАТАЗ		=0.00				
оплата4		=0.00				
возвр. продаж	0	=0.00				
НАЛИЧНЫЕ		=0.00				
кредит		=0.00				
ОПЛАТАЗ		=0.00				
оплата4		=0.00				
покупок	0	=0.00				
НАЛИЧНЫЕ		=0.00				
кредит		=0.00				
ОПЛАТАЗ		=0.00				
оплата4		=0.00				
возвр. покупо	0 0	=0.00				
НАЛИЧНЫЕ		=0.00				
кредит		=0.00				
ОПЛАТАЗ		=0.00				
оплата4		=0.00				
OTMEH	0	=0.00				
ВНЕСЕНИЙ	1	=100.00				
выплат	0	=0.00				
наличных в к	ACCE	=599.10				
итого		=5429.69				
17-10-14 15:	22:26	дооооо109				
		ккм 00				
Кассир №1		Кассир				
Спаси	бо за п	окупку				

ул. Большая Разночинная дом N28

(рис 10.1.1)

(рис 10.1.2)

(рис 10.1.3)

Примечание! При выполнении операции может запрашивать пароль, если кассиру не разрешено проделывать данную операцию. (Обратитесь к старшему кассиру или администратору)



10.2. Z-отчет

Z-отчет - это отчет с гашением, в котором отображается сумма всех чеков, пробитых за смену (рабочий день).


Чтобы сформировать z-отчет, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Нажать клавишу «РЕЖ» на дисплее
- 2. Выбрать пункт меню **«z-отчет»**
- 3. Нажать клавишу **«Выбор»** (рис 10.2.1)
- 4. Должен выйти чек **(рис 10.2.3)**

Примечание! Если в настройках терминала запрограммировано формирование

z-отчета администратором, то только администратор может выполнить данное действие. **(рис 10.2.2)**





дом N28 OAE 'MNTE' 26 Z-отчёт продаж =926.10 НАЛИЧНЫЕ =499.10 КРЕЛИТ =427.00 **САТАППО** =0.00 ОПЛАТА4 =0.00 возвр. продаж 0 =0.00 НАЛИЧНЫЕ =0.00 КРЕДИТ =0.00 САТАППО =0.00 оплата4 =0.00 покупок =0.00 НАЛИЧНЫЕ =0.00 кредит =0.00 ОПЛАТАЗ =0.00 оплата4 =0.00 возвр. покупок о =0.00 наличные =0.00 КРЕДИТ =0.00 ОПЛАТАЗ =0.00 ОПЛАТА4 =0.00 OTMEH 0 =0.00 ВНЕСЕНИЙ 1 =100.00 ВЫПЛАТ 0 =0.00 НАЛИЧНЫХ В КАССЕ =599.10 ИТОГО =6355.79 17-10-14 15:23:15 Д00000110 KKM 00 Кассир N1 Кассир Спасибо за покупку

(рис 10.2.1) (рис 10.2.2) (рис 10.2.3)

Примечание! При выполнении операции может запрашивать пароль, если кассиру не разрешено проделывать данную операцию. (Обратитесь к старшему кассиру или администратору)